

- 輸入電壓: 110VAC 60Hz (AC端保險絲規格: F1AL250V, 5x20mm)
- 輸出電壓: 12VDC (基準點13.8VDC)
- 輸出功率: 12VDC/2A (MAX.24W)
- ALARM輸出電壓: 12VDC
- DC輸出端保護: 1組自復式保險絲(PPTC)接線圖(F3)位置來防護過載或短路
- LED指示燈:
 - 有AC電源輸入時 { 綠燈亮表示DC輸出電壓正常
紅燈亮表示電池充電的輸出電壓正常
 - 無AC電源輸入時 { 紅燈亮綠燈熄滅, 接線圖F2位置保險絲異常需更換
- 電池的充電輸出之接線圖F2位置保險絲規格: F2AL250V (5X20mm)
- 使用電池類型: 密封式鉛酸充電式電池7A/Hour@12VDC
- 電池充飽時間: 約72小時

簡易操作說明:

- 請看接線圖上, 若當密碼控制器或外出開關失效時, 可由緊急系統接點(JW1, JW2)被觸發後 (如煙霧偵測器或警報系統或緊急開關), 則會切換乾接點(NC, COM, NO)中斷電子鎖電源, 並同步觸發ALARM接點。
- Relay 1 控制ALARM動作
- Relay 2 控制乾接點動作
- 建議連接斷電開門型磁力鎖

