

電源供應器

PSM系列



PSM-28T



PSM-29T

PSM系列交換式電源供應器使用範圍廣泛。滑軌式電源供應器體積小，重量輕，易於安裝，可支援保全系統或大樓的自動化控制電源。型號PSM-28T/29T 可和各種門禁裝置搭配使用，例如電鎖、門弓器、陰極鎖、電磁鎖、或是密碼控制器。型號 PSM-29T 附金屬外殼提供保護作用，內部空間可加裝蓄電池，不會因為供電失調而造成門禁失效，外殼上LED指示燈並提供電源/電池電壓狀態。

主要特色

- 體積小，適於各種安裝應用(型號PSM-29T除外)
- 穩壓DC 輸出
- 維修容易
- 電源狀態指示燈

PSM-28T/29T 特色

- 兩組獨立電源輸出，方便連接電鎖和門禁卡機。
- 具外出開關輸入接點，方便外出
- 具開關裝置可接斷電開或送電開電鎖
- 電池保護功能: 過放電保護、短路保護、極性相反保護



PSM-28T 可選配美規電源線插頭，提供簡易便利的插入式安裝方式。

PSM系列電源供應器

| 型號 | 輸入電壓 (VAC) | 輸出功率1 | 輸出功率2 | 蓄電池規格 | 計時器 (Sec) | 重量 (Kg) | 尺寸 | 產品描述 |
|-------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------|---------|--------------------|------|
| PSM-01T-4-AC230V | 230 | 2A/12VDC | 0.5A/12VDC | — | 0~75 | 1 | 157.5 x 99 x 68 mm | 滑軌型 |
| PSM-02-AC230V | 230 | 1.5A/12VDC | 0.5A/12VDC | — | — | 0.95 | 157.5 x 99 x 68 mm | 滑軌型 |
| PSM-10T | 100-240V 50/60Hz | 0.5A/12VDC | 2A/12VDC | — | 0~75 | 0.35 | 129 x 73 x 50mm | 滑軌型 |
| PSM-112S | 100-240 | 1A/13.8VDC | — | 0.28A/ 14.5VDC | — | 0.25 | 122 x 100 x 68mm | 滑軌型 |
| PSM-224S | 100-240 | 2A/27.6VDC | — | 0.25A/ 27.6VDC | — | 0.34 | 122 x 100 x 68mm | 滑軌型 |
| PSM-512S | 100-240 | 5A/13.8VDC | — | 0.28A/ 14.5VDC | — | 0.35 | 122 x 100 x 68mm | 滑軌型 |
| PSM-28T | 100-240V 50/60Hz | 12V/13.8V 1.5A Max. | 12V/13.8V 1A Max. | 12V/13.8V 0.3A Max. | 0~45 | 0.22 | 129 x 73 x 50mm | 插入型 |
| PSM-29T | 100-240V 50/60Hz | 12V/13.8V 1.1A Max. | 12V/13.8V 1A Max. | 12V/13.8V 0.3A Max. | 0~45 | 2 | 210 x 220 x 80mm | 箱型 |

*PSM-29T可加裝密封式鉛酸充電式電池 (12VDC/7AH)



保固服務與聲明

在非人為因素之下所造成的產品問題，本公司此系列產品提供一年的保固服務。若因使用錯誤、不當修理、改裝、或未依照製造商指示之正確條件使用者，造成產品需維護，酌收材料成本費用。本公司對於本產品規格保有修改之權利，對於型錄內容有所更正時，我們不另行通知。